

Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	1100VA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	2m à 10m
Télécommande	84506027100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy19
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique, Locaux annexes, Bureau, Salles de réunions
Fonction	Détection de mouvements, Détection de présence, commuter

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	3,5m	10m
Ø max. assis[S]	9m	-
Ø max. radial[R]	-	16m
Ø max. tangentielle[T]	-	48m

