

System netlife easy; proste samodzielne projektowanie; prosty montaż; domyślne funkcje; proste uruchomienie za pomocą pilota, aplikacji, DIP, pokrętła itp.

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	przełączanie
Liczba Sterownik (maks)	1100VA
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 10m
Pilot zdalnego sterowania	84506027100
Opcja zdalnego sterowania	84506021200 +App
App miano	B.E.G. One
Rozbudowa systemu	easy19
Zastosowanie	Hole, Garaże, Przemysł, Logistyka, Pomieszczenia gospodarcze, Biuro, Sale konferencyjne
Czynność	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecności, przełączanie

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	3,5m	10m
Ø maks.siedzenia[S]	9m	-
Ø maks.radialna[R]	-	16m
Ø maks.styczne[T]	-	48m

