

Czujnik

Czujnik światła i obecności do zabudowy w suficie/oprawie. Czujnik światła i obecności DALI2 z regulowanym zasięgiem wykrywania obecności do zabudowy w oprawie lub suficie i podłączenia do sterowników DALI2 i DALIeco; zasięg wykrywania obecności można ustawić w zakresie 40...90° za pomocą wbudowanego przełącznika; przyłączy bezpośrednio do DALI; montaż na wysokości 2–5 m. Kompatybilność ze sterownikami LC-OM DALI PRO CONT-4RTC i LC-OM DALIeco xx.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84501044200
Numer EAN	4020863460021
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, CE

ELEKTROTECHNIKA

Sygnal sterujący	DALI2 (Part 303, 304)
------------------	-----------------------

MECHANIKA

Kolor obudowy	szary
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	48mm x 15mm x 17mm
Masa (netto)	0.04kg
Rodzaj montażu	Montaż poprzez wbudowanie w obudowie

Wymiary

L	48 mm	Długość
B	15 mm	Szerokość
H	17 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84501044200>



LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife easy
Sygnal sterujący	DALI
Liczba Sterownik (maks)	32
Komunikacja	Bluetooth
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
App miano	Osram BT Config; Osram BT Control
Wskazówka	Możliwość podłączenia dodatkowo 4 czujników DALI lub łączników przycisków DALI
Rozbudowa systemu	easy01S
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Ręczne ściemnianie

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	3,5m	5m
Ø maks.siedzenia[S]	3,3m	5m	-
Ø maks.radialna[R]	5,3m	7m	7m
Ø maks.styczne[T]	-	-	-

