

Coupleur de bouton-poussoir

Coupleur de boutons-poussoirs DALI. Unité d'entrée binaire destinée à être placée dans un boîtier encastrable. Alimentation électrique via la conduite DALI raccordée. 4 canaux d'entrée pour contacts sans potentiel. On peut raccorder des interrupteurs d'installation ou des boutons-poussoirs d'installation classiques. Compatible avec le contrôleur LC-OM DALI PRO CONT-4RTC ou LC-OM DALIeco xx.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84501029100
Numéro EAN	4020863264339
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Signal de commande	DALI
--------------------	------

## MÉCANIQUE

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	42mm x 42mm x 20mm
Poids (net)	0.022kg
Type de montage	Montage encastré avec boîte de raccordement

## Dimensions

L	42 mm	Longueur
B	42 mm	Largeur
H	20 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84501029100>

